

HR Hrvatski

Važne sigurnosne napomene

- Prile korištena ovim proizvodom pažljivo i u cijelosti pročitajte upute za upotrebu.
- Kad proizvod proslijedujete trećim osobama, uvijek priložite ove sigurnosne napomene.
- Nemojte se koristiti proizvodom ako je vidno oštećen.

Izbjegavanje negativnih zdravstvenih posljedica i nesreća

- Zaštitite svoj sluh od visoke glasnoće zvuka. Prilikom nošenja slušalica izbjegavajte duga razdoblja slušanja pri visokoj glasnoći da ne biste otežali sluh. Slušalice Sennheiser i pri niskoj i srednjoj glasnoći zvuka proizvode jako dobar zvuk.
- Proizvod stvara jaka stalna magnetsna polja koja mogu uzrokovati smetnje srčanih stimulatora, implantiranih defibrilatora (ICD-ovi) i drugih implantata. Uvijek održavajte razmak od najmanje 10 cm između komponente proizvoda koja sadržava magnetsi srčanog stimulatora, implantiranog defibrilatora ili drugog implantata.
- Dijelove proizvoda, ambalaže i dodatne opreme čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca da biste izbjegli nesreće. Opasnost od guranja i gušenja.
- Proizvod nemojte upotrebljavati kada trebate usmjeriti posebnu pažnju na svoju okolinu (npr. pri obavljanju fizičkih poslova).

Izbjegavanje oštećenja proizvoda i smetnji

- Proizvod održavajte suhim i nemojte ga izlagati ekstremno niskim ili ekstremno visokim tempera-turama (sušilo za kosu, grijanje, dugotrajnoj sunčevoj svjetlosti itd.) da ne bi došlo do korozije ili promjena okusa.
- Svoje slušalice nemojte duže vrijeme čuvati na staklenoj glavi, naslonu za ruke ili sličnom mjestu jer se time može razliti stremen za glavu i smanjiti pritisni mehanizam slušalica.
- Kerette se uključuju dodatnim uređajima / dijelovima dodatne opreme / rezervnim dijelovima koje je isporučilo i preporučilo društvo Sonova Consumer Hearing.
- Proizvod čistite isključivo mekom, suhom krpom.
- Pažljivo rukujte proizvodom i čuvajte ga na čistom mjestu bez prašine.

Namjenska upotreba/odgovornost

Ove otvorene dinamične slušalice osmišljene su za kućnu upotrebu s visokovaltetnim uređajima za reprodukciju zvuka.
Nenamjenskom se upotrebom smatra svako korištenje ovim proizvodom koje odstup od opisa u pripadajućim uputama proizvoda. Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH ne preuzima odgovor-nost u slučaju zlorabe ili nenamjenske upotrebe ovog proizvoda kao ni dodatnih uređaja / dijelova dodatne opreme. Prije puštanja u rad treba obratiti pažnju na pojedine posebne propise određene zemlje.

Opseg isporuke

- 2 otvorene dinamične slušalice HD 600
- 1 priključni kabel sa stereo jack utikačem od 3,5 mm, dužina 3 m
- 1 adapter za stereo jack utikač 3,5 mm na 6,35 mm
- 1 upute za upotrebu

Vaš Sennheiser HD 600

- otvoreni, dinamične HIFI stereo slušalice vrhunske klase
- nova membranska tehnologija za reprodukciju zvaka skoro bez djelomičnih oscilacija
- računalo optimirana geometrija magnetnog sustava za smanjivanje distorzijskih i intermodula-cijskih izobličenja
- iznimno lagani aluminijski induktori za maksimalnu vjernost impulsa
- neodmiski željezni magneti za maksimalnu učinkovitost
- najveća udobnost nošenja zahvaljujući elastičnom dizajnu koji prati anatomiju uha
- priključni kabel od visoko vodljivog bakra (OFC), utičan, visoka otpornost na kidanje zbog pojačanja para aramidom, niska osjetljivost na vibraciju korištenog materijala kabela
- izuzetno prirodan, prostoran zvuk s nimmom vjernošću zvuka
- izravno priključiv na visokovaltetne, stacionarne HIFI komponente, posebice uređaje za repro-dukciju SACD-a, DVD-A-a, Blu-ray-a, CD-a i D/A pretvarače za vaš Mac ili osobno računalo za HIFIs glasbene datoteke.
- iskoristite potpuni zvučni potencijal vašeg HD 600 – sa simetričnim pojačalom za slušalice Sennheiser HDV 800 i simetričnim priključnim kablom CH 660 P ili CH 650 S

Slike se prebrzo pogledaju, možete pronaći ispod naslovnice stranice.

- A** **B** **C** **Priključivanje, stavljanja i upotreba slušalica**
- Osobite odgovarajući priključni kabel i po potrebi adapter za povezivanje sa željenim izvorom zvuka te promijenite priključni kabel kako je opisano u nastavku:
 - stereo jack od 3,5 mm, nesimetričan (može se priključiti i na stereo jack utičnicu od 6,35 mm s pomoću priloženog adaptera)
 - *stereo jack od 4,4 mm, simetričan (Sennheiser CH 660 P, neobvezan pribor)
 - *PLR-4, simetričan (Sennheiser CH 650 S, neobvezan pribor)
- Priključite slušalice na zvor zvuka.
- Stavite slušalice i povlačite školjke slušalica prema dolje dok ne sjednu udobno preko ušiju. Oznake „R“ za desno i „L“ za lijevo na lukovite školjki pokazuju ispravno usmjerenje.
- Da biste postigli optimalnu kvalitetu, čahure ne smiju biti pokrivena.

D Zamjena jastučica za uši

Trebat biste povremeno mijenjati jastučice za uši iz higijenskih razloga. Rezervne dijelove možete dobiti od ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Ovlaštenog predstavnika u svojoj zemlji možete pronaći na mrežnoj stranici www.sennheiser-hearing.com/service-support.

- Posegnite pod jastučice za uši i skinite ih.
- Povlačite nove jastučice za uši na školjke slušalica i čvrsto ih pritisnite po cijeloj površini.

Podstavu drške za glavu možete zamijeniti u servisu za popravak. Obratite se svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

E Zamjena priključnog kabela

- Pazite na oznake „R“ za desno i „L“ za lijevo koje pokazuju povezanost priključnih utikača s poje-dinom školjom slušalica. Napisi utikača mora pokazivati prema van.
- Umećite utikač dok ne čujete da se uglatio.

Tehnički podaci	
Područje prijenosa	12 – 40.500 Hz (-10 dB)
Princip pretvornika	dinamičan
Frekvencijski odziv	ujednačeno difuzno zvučno polje
Nazivna impedancija	300 Ω
Razina zvučnog tlaka pri 1 kHz	97 dB (1 Vrms)
Nazivna trajna ulazna snaga	0,2 W prema DIN 45580
Faktor distorzije	≤ 0,1 % (1 kHz, 1 Vrms) prema DIN 45500
Pritiska snaga	oko 6,0 N ± 1,0 N
Način spajanja s uhom	preko ušiju (circumaural), otvoreno
Težina	cca 260 g (bez kabela)
Jačina magnetskog polja na površini	1,8 mT
Utikač	stereo jack utikač od 3,5 mm
Adapter	stereo jack utikač 3,5 mm s 6,35 mm
priključni kabel	bakreni kabel bez kisika (OFC), 3 m
Radna temperatura	–10 °C do +55 °C

Izjave proizvođača

Jamstvo
Društvo Sonova Consumer Hearing GmbH za ovaj proizvod nudi jamstvo za razdoblje od 24 mjeseca. Trenutačno važeće uvjete jamstva možete pronaći na internetskoj stranici www.sennheiser-hearing.com/warranty ili se obratiti svojem ovlaštenom predstavniku društva Sonova Consumer Hearing.

Proizvod je sukladan sa sljedećim zahtjevima

Izjava o sukladnosti EU

- Direktiva o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS EU)
- Izjava vam je na raspolaganju putem interneta na mrežnoj stranici www.sennheiser-hearing.com/ download

Napomene na odlaganje u otpad

- Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) (2012/19/EU)
- Znak koji se sastoji od prekrštena kante za smeće na kotačima i nalazi se na proiz-vodu, bateriji i punjivoj bateriji (ako je primjenjivo) i/ili ambalaži označava da se ti proizvodi ne smiju zbrinjavati s običnim kućnim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti na kraju njihovog radnog vijeka. Za zbrinjavanje ambalaže obratite pažnju na zakonske propise o odvojenom zbrinjavanju otpada koji se primjenjuju u vašoj državi. Nepravilno zbrinjavanje ambalažnog materi-jala može naštetiti vašem zdravlju i okolišu.
- Odvajeno prikupljanje opasne električne i elektroničke opreme, baterija / punjivih baterija (ako je primjenjivo) i ambalaže služi za poticanje ponovne uporabe i recikliranja te sprječavanje negativnih učinaka na vaše zdravlje i okoliš, npr. zbog djelovanja potencijalno opasnih tvari koje ti proizvodi sadrže. Po isteku njihovog vijeka trajanja, reciklirajte električnu i elektroničku opremu te baterije / punjive baterije kako bi se vrijedni materijali koji se u njima nalaze mogli ponovno iskoristiti i kako biste izbjegli stvaranje prekomjernog otpada u okolišu.
- Ako je baterije / punjive baterije moguće ukloniti bez uništavanja, dužni ste ih zbrinuti odvojeno (za sigurno uklanjanje baterija / punjivih baterija pogledajte upute za rukovanje proizvodom). Budite posebno opretni pri rukovanju baterijsma / punjivim baterijsma koje sadrže litij i obzrom na to da one nose posebne rizike kao što su požar i/ili opasnost od gušenja gumbastim baterijama. Smanjite nastanak baterijskog otpada što je više moguće, tako da upotrebljavate baterije s dužim vijekom trajanja ili punjive baterije.
- Ostale informacije o recikliranju ovih proizvoda možete dobiti od nadležne lokalne institucije, komu-nalnih mjesta za sakupljanje i povrat ili ovlaštenog predstavnika društva Sonova Consumer Hearing. Električnu ili elektroničku opremu možete predati i distributerima koji su ih dužni preuzeti. Time ojažete važan doprinos zaštiti okoliša i javnog zdravlja.

